

Radar LC



Omschrijving

Detecteer voetgangers, fietsers, en auto verkeer met deze radar. Deze radar is in te stellen door middel van iedere laptop met een RS232 aansluiting. Als optie kunt u ook kiezen voor handmatige settings zodat een laptop niet noodzakelijk is voor het instellen van deze radar.

Let op dat u de eventuele bijbehorende bevestigings beugel mee besteld.

specificatie

Bereik	0 tot 100 meter
Snelheid	0,5 tot 255 KM/H
Uitgang	Potentiaal vrij contact (maak/verbreek)
Richtingsgevoeligheid	Ja (instelbaar)
Led indicator	Ja
Voeding	12V tot 60V
Frequentie	24.165 GHZ
Afmeting	83mm x 81mm x 60mm (LXBXH)
Instellingen aanpassen	Door Hyper terminal
Communicatie	RS232 aansluiting
IP bescherming	IP66
Bevestiging	Excl. Beugel (dient apart besteld te worden)
Opties	Aansluitsnoer 230Vac Handmatige instellingen Programmering