

Brandweer uitrit LED signaalgever



Omschrijving

Attendeer de weggebruiker bij een brandweerkazerne uitrit op een Brandweer met deze signaalgever. De signaalgever is voorzien van een J37 met daaronder de tekst "Brandweer Uitrit". Daarnaast is de signaalgever aan de boven- en onderzijde voorzien van alternerende LED-lampen.

Kenmerken:

- LED techniek met hoge efficiëntie
- Hoge contrastratio, zelfs bij lage zon
- Automatische lichtsterkte regeling
- Zeer energie zuinig
- bevestiging naar keuze

Opmerking over dit product

- Wij adviseren om de voeding en aansturing (in- en uitgangen) te scheiden en separaat te bekabelen.

Specificaties

Afbeelding	J37 met daaronder de tekst "Uitrit Brandweer" Alternierende :ED-Lampen (boven & onder)	
Montage mogelijkheden	Aan mast / aan ligger (zweepmast of portaal)	
Aansturing	1 digitale input	
Storingsmelding driver/voeding	1 digitale uitgang	
Lichtsensoren	Aan voorzijde en achterzijde behuizing	
Voedingsspanning	42Vac of 230Vac	
Opgenomen vermogen	ca. 16W	
Materiaal behuizing	Aluminium	
Gewicht	ca. 25Kg	
Afmetingen	800x800x150 (HxBxD)	
Beschermingsklasse	IP56 (water en stofdicht)	
Temperatuur bereik	-25°C to +55°C	
Overige kenmerken	Volgens EN12966: L3(*), B7, C2, R3,, P2, WL7, DSL0, TBD2	
Inclusief aansluitsnoer	Ja, 4.0m (bij aan mast montage)	