

Radar Basic



Omschrijving

Detecteer voetgangers, fietsers, en auto verkeer met deze radar. Deze radar is in te stellen door middel van iedere laptop met een RS232 aansluiting en Hyperterminal.

Let op dat u de eventuele bijbehorende bevestigings beugel mee besteld.

specificatie

Bereik	0 tot 250 meter
Snelheid	0,5 tot 255 KM/H
Uitgang	Potentiaal vrij contact (maak/verbreek)
Richtingsgevoeligheid	Ja (instelbaar)
Led indicator	Ja
Voeding	12V tot 30V
Frequentie	24.165 GHZ
Afmeting	125mm x 80mm x 57mm (LXBXH)
Instellingen aanpassen	Via Hyper Terminal
Communicatie	RS232 aansluiting
IP bescherming	IP66
Bevestiging	Excl. Beugel (dient apart besteld te worden)
Opties	Instelbare minimale en maximale snelheid Aansluitsnoer Uitvoering met 2 relais 230Vac Programmering